

Sprievodca príkazmi alarmu a svetelnej signalizácie

Odstrihnutie s alarmom a svetelnou signalizáciou

Command(Hex): 1F 1B 1F E0 13 14 m n t mode

m = 00/01, OFF/ON

n: 1<=n<=20, čas alarmu a svetelnej signalizácie

t: 1<=n<=20, interval alarmu a blikania **t x 50ms**.

Mode = 00/01/02/03,

00: Bez alarmu, Bez blikania;

01: Iba alarm, bez blikania;

02: Iba blikanie, bez alarmu;

03: Alarm a blikanie.

Príklady:

Zapnutý strih s alarmom a bliknutím 4x v intervale 100ms: **1F 1B 1F E0 13 14 01 04 02 03**.

Vypnutý strih s alarmom a bliknutím: **1F 1B 1F E0 13 14 00 04 02 03**.

Alarm pri odobratí dokladu

Po odstíhnutí dokladu ak doklad nezoberiete v stanovenom čase spustí sa alarm so svetelnou signalizáciou.

Command(Hex): 1F 1B 1F A0 mode toh tol aoh aol

MODE = 00/01/02

00: Vypnuté;

01: Po odstíhnutí sa začne časovač;

02: Ak doklad nezoberiete v čas a následne je vytlačený a odstíhnutý ďalší doklad tak alarm začne okamžite.

TOH TOL: Časový limit po prijatí dokladu, **jednotkou sú sekundy**, predvolené je **10s**. Ak nastavíte 0s, alarm sa spustí hneď automaticky.

AOH AOL: Časový limit trvania alarmu a svetelnej signalizácie, jednotkou sú **sekundy**, prednastavené je limit **300s**. Ak nastavíte 0s, žiadny timeout, alarm bude nepretržite fungovať kým nezoberiete doklad.

Príklady:

Vypnuté: **1F 1B 1F A0 00 00 05 00 05**

Alarm po 5 sekundách: **1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05**

Alarm po 10 sekundách: **1F 1B 1F A0 01 00 0A00 05**

How to use it?

Tool (Printer test V3.1)

Printer test V3.1

Port Select
☐ LPT ☐ COM ☒ USB ☐ NET

Printer Type
☐ POS-58 ☐ POS-76 ☒ POS-80

LPT Settings
LPT1

COM Settings
COM1 9600 RTS

NET Set
Local IP: 192 . 168 . 56 . 1
Printer IP: 192 . 168 . 11 . 175
New IP: 192 . 168 . 1 . 100
New ID: 0 . 0 . 0 . 0

Refresh Auto Set Ip
Connect Ping
Set New IP NetMonitor
New ID (Set last four ID)

Content: ☐ NO. Rep: 1 ☒ HEX Clear ☐ AutoSend Cyc 500 ms ☐ CutPaper

1 2 3

1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05

Print
Cut Paper
Open cash drawer
Traditional
Driver Print
Advanced
中文简体

 **POS printer test tool V3.1**

☐ 2019-03-29 11:43:59

USB printer is remove from the computer!